



# Louis BARRERE & Cie

S.A.S au capital de 180 400 EUROS  
 86, RD820 - 31790 Saint jory (France)  
 Tél : 05.34.27.29.50 - Fax : 05.61.09.32.10  
 Email : jp.cochen@gmail.com

E
01-2020

## ELEC' TRACT

I' ELECtricité par votre TRACT eur



Ensemble mécanique sur châssis 3 points comprenant un alternateur accouplé à un multiplicateur de vitesse et un coffret électrique offrant 1 ou 2 prises TRI 400V, 1 prise MONO 230V pour TRI ou prises MONO uniquement Voltmètre, ampèremètre, fréquencemètre, compteur horaire, disjoncteur différentiel 0,03 A.

	TRI	MONO	MONO	TRI	TRI	TRI
Référence du type	EL1030A	EL1030A	EL1230A	EL12530A	EL1630A	EL3030A
Nombre de tours/min	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<b>Puissance en KVA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12,5</b>	<b>16</b>	<b>27</b>
" Tracreur mini	<b>18ch</b>	<b>18ch</b>	<b>20ch</b>	<b>20ch</b>	<b>25ch</b>	<b>35ch</b>
Intensité maxi A TRI 400V	16	0	0	25	26	45
Intensité maxi A MONO 230V par phase	11	40	50	17	18	30
Capacité de démarrage direct en ch	5	6	8	8	8	12
Y  en ch	8			10	12,5	18
Poids en kg	100	100	125	120	125	180
<b>Prix ht départ en €</b>	<b>1650</b>	<b>1500</b>	<b>1980</b>	<b>2090</b>	<b>2100</b>	<b>2750</b>
<b>Inverseur de source obligatoire en € (vérifier le calibrage EDF)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>240</b>

A = tension régulée AVR



# Louis BARRERE & Cie

S.A.S au capital de 180 400 EUROS  
86, RD820 - 31790 SAINT-JORY (France)

Tél : 05.34.27.29.50 - Fax : 05.61.09.32.10  
Email : jp.cochen@gmail.com

E
01-2020



Référence du type	EL1615A	EL2015A	EL3015A	EL4215A	EL6315A	EL8515A
Nombre de tours/min	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Puissance en KVA</b> " Tracteur mini	<b>16</b> <b>25ch</b>	<b>20</b> <b>30ch</b>	<b>30</b> <b>45ch</b>	<b>42</b> <b>60ch</b>	<b>63</b> <b>95ch</b>	<b>85</b> <b>120ch</b>
Intensité maxi A TRI 400V	26	32	48	67	100	135
Intensité maxi A MONO 230V par phase	18	22	34	48	73	95
Capacité de démarrage direct en ch	8	10	15	21	31	41
Y  en ch	12,5	16	24	33	50	65
Poids en kg	175	175	195	240	260	420
<b>Prix ht départ en €</b>	<b>2900</b>	<b>3300</b>	<b>3650</b>	<b>4400</b>	<b>5700</b>	<b>7150</b>
<b>Inverseur de source</b> obligatoire en € (vérifier le calibrage EDF)	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>240</b>	<b>275</b>	<b>350</b>	<b>460</b>

**A = tension régulée AVR**